



SUN-MASTER
das Folienrollo

Netzgerät PS 240

Netzteil zur Spannungsversorgung und zum Betrieb von bis zu 16 Rollos der Comfortmaster Serie mit 24 Volt / DC Kleinspannungsmotoren und SMI - Motorsteuerungen.

Sicherheitshinweise

Beauftragen Sie mit der Installation einen Elektrofachbetrieb, da das Netzteil zum Betrieb eine Betriebsspannung von 230 V / AC, 50 Hz benötigt.

Das Netzteil ist auf Beschädigung zu prüfen, im Falle der Beschädigung darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen ist der Lieferant zu informieren.

Das Netzteil ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der BA beschrieben) bestimmt. Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch erlischt.

Ist ein sicherer Betrieb der Steuerung oder der angeschlossenen Beschattung nicht mehr gewährleistet, so ist die Steuerung unverzüglich ausser Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Werden Arbeiten an den Fenstern, der Steuerung oder den angeschlossenen Beschattungen durchgeführt, sind diese gegen unbefugtes Bedienen und unabsichtlichen Betrieb zu sichern.

Technische Daten

Betriebsspannung	: 230 V 7 AC, 50 - 60 Hz
Schaltleitung	: 10 A
Ausgang	: 24 V / DC, 10A, 240VA kurzschlussfest
Gehäuse	: Tragschienenmontage
Maße	: 121 x 100 x 110 mm



Installation

Warnung

Unsachgemäße Installation und Erstinbetriebnahme kann zu schweren Personen-oder Sachschäden führen. Aus diesem Grund sind :

beim Anschluss die geltenden VDE Bestimmungen, insbesondere DIN VDE 0100 / 0700 sowie die Vorschriften der örtlichen EVU und UVV zu beachten. Das Netzteil ist gemäß Anschlussplan anzuschliessen.